

Doro PhoneEasy[®] 342gsm

Einfaches Handy



Große Tastatur mit weiten Abständen zwischen den Tasten



Großes, gut ablesbares Farbdisplay



Erinnerungsfunktion und Wecker

Handy mit großen Tasten und deutlichen Display-Zeichen für einfaches Wählen und SMS versenden. Ausser mit den wesentlichen Funktionen, ist das Doro PhoneEasy[®] 342gsm auch mit Vibrationssignalisierung, Taschenrechner, Notruf-Taste und SMS-Funktion ausgestattet.



doro[®] 

care electronics

Doro PhoneEasy® 342gsm

Farbe: schwarz

Anrufen/Telefonieren		Texterkennung	DE/EN/FR/ES/IT
Telefonbucheinträge	300	Mailbox	
Übernahme aus der Anrufliste ins Telefonbuch	•	Kurzwahl für Mailbox durch langes Drücken der 1	•
Vcard per SMS	•	Anrufsignalisierung und Lautstärke	
Top10-Kontakte-Funktion	•	Profile mit unabhängigen Tonsignal-Einstellungen	2
Headset-Lautstärkeeinstellung	7	Polyphone Klingeltöne	20
Freisprechfunktion	•	Klingelton-Lautstärkeeinstellung	7
Freisprech-Lautstärkestufen	7	Maximale Klingelton-Lautstärke bei 1m in dB(A)	>83
Headset-Anschluss	•	Vibrationssignal	•
Headset-Lautstärkeeinstellung	7	Tastenton ein/aus	•
Annehmen/Auflegen-Taste am Headset-Kabel	•	Anbieter-Dienste	
Stummschalt-Funktion	•	Anklopfen	•
Tastensperre	•	Ständige Anrufumleitung	•
Automatische Tastensperre	•	Anrufumleitung bei Besetzt	•
Tastensperre schalten mit einer Taste	•	Anrufumleitung bei nicht Abheben	•
Hinterleuchtete Tastatur	•	Anrufumleitung wenn nicht Erreichbar	•
Gesprächszeitähler	•	Netzwahl automatisch/manuell	•
Display		Konferenz	•
Menüsteuerung	•	SIM-Tools-Funktion	•
Display-Typ	1,8" CSTN	Wahlbegrenzung auf eingestellte Nummern	•
Schwarz/weiß oder Farbe	Farbe	Notruffunktion	
Auflösung (HxB in Pixel)	96*128	Notruf-SMS	•
Größe (HxB in mm)	27*37	Wählen einer Notruf-Nummernliste	•
Hintergrundbilder	8	Sicherheit	
Hinterleuchtetes Display	•	Einschalt-Code ein/aus	•
Große Schrift	•	Einschalt-Code ändern	•
Uhrzeit und Datum	•	SIM-PIN ein/aus	•
Weckerfunktion	•	SIM-PIN ändern	•
Erinnerungsfunktion	•	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	•
Menü-Sprachen	14	Sonstiges	
Anrufliste		Extra Ein-/Ausschalt-Taste	•
Entgangene Anrufe	20	Spiel	•
Angenommene Anrufe	20	Taschenrechner	•
Gewählte Nummern	20	Ausschalten nicht gewünschter Funktionen	•
Datum&Zeit-Stempel	•	Maße/Gewicht/Laden	
Eintrag direkt anrufen	•	Größe (LxBxH in mm)	125*52*15
Eintrag Im Telefonbuch speichern	•	Gewicht (g)	99
SMS		Einfacher Kontakt für Ladestecker	•
SMS-Funktion	Senden & Empfangen	Lade-Kontakte für Ladestation	•
SMS-Funktion ausschalten	•	Betriebszeiten	
Beinhaltete Telefonnummer wählen	•	Stand-By-Zeit (h)	280
Beinhaltete Telefonnummer speichern	•	Gesprächszeit (min)	180
Weiterleiten	•	Stromversorgung	
SMS-Absender direkt anrufen	•	Akku	850mAh Li-ion
Einzelne SMS löschen	•	Netzteil	100-240V AC 50-60Hz 50mA / 5V DC 650mA
Alle SMS löschen	•	GSM 900/1800/1900	•
SMS an mehrere Empfänger	•		

Doro kann nicht für fehlerhafte oder fehlende Inhalte verantwortlich gemacht werden. Änderungen zu den Angaben ohne Ankündigung vorbehalten.

www.doro.com