

# Doro PhoneEasy<sup>®</sup> 341gsm

## Bedienerfreundliches Handy



große übersichtliche Tastatur  
mit sep. Tasten



großes, leicht lesbares Display



besonders starke  
Handsetlautstärke +30 dB

Leichtere Nummernwahl und Nachrichtensenden dank großen Tasten und vergrößerten Zeichen am Hochkontrastdisplay. Hohe Lautsprecherlautstärke und dazu Erinnerungen, Wecker und Vibrationsklingel.



doro<sup>®</sup> 

# Doro PhoneEasy® 341gsm

Farbe: schwarz

<b>Anrufen/Telefonieren</b>		Alle SMS löschen	•
Telefonbucheinträge	300	SMS an mehrere Empfänger	•
Übernahme aus der Anrufliste ins Telefonbuch	•	Texterkennung	DE/EN/FR/ES/IT
Vcard per SMS	•	<b>Mailbox</b>	
Top10-Kontakte-Funktion	•	Kurzwahl für Mailbox durch langes Drücken der 1	•
Headset-Lautstärkeeinstellung	7	<b>Anrufsignalisierung und Lautstärke</b>	
Freisprechfunktion	•	Profile mit unabhängigen Tonsignal-Einstellungen	2
Freisprech-Lautstärkestufen	7	Polyphone Klingeltöne	20
Headset-Anschluss	•	Klingelton-Lautstärkeeinstellung	7
Headset-Lautstärkeeinstellung	7	Maximale Klingelton-Lautstärke bei 1m in dB(A)	>83
Annehmen/Auflegen-Taste am Headset-Kabel	•	Vibrationssignal	•
Stummschalt-Funktion	•	Tastenton ein/aus	•
Tastensperre	•	<b>Anbieter-Dienste</b>	
Automatische Tastensperre	•	Anklopfen	•
Tastensperre schalten mit einer Taste	•	Ständige Anrufumleitung	•
Hinterleuchtete Tastatur	•	Anrufumleitung bei Besetzt	•
Gesprächszeitähler	•	Anrufumleitung bei nicht Abheben	•
<b>Display</b>		Anrufumleitung wenn nicht Erreichbar	•
Menüsteuerung	•	Netzwahl automatisch/manuell	•
Display-Typ	1,8" CSTN	Konferenz	•
Schwarz/weiß	•	SIM-Tools-Funktion	•
Auflösung (HxB in Pixel)	96*128	Wahlbegrenzung auf eingestellte Nummern	•
Größe (HxB in mm)	27*37	<b>Sicherheit</b>	
Hinterleuchtetes Display	•	Einschalt-Code ein/aus	•
Große Schrift	•	Einschalt-Code ändern	•
Uhrzeit und Datum	•	SIM-PIN ein/aus	•
Weckerfunktion	•	SIM-PIN ändern	•
Erinnerungsfunktion	•	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	•
Menü-Sprachen	14	<b>Sonstiges</b>	
<b>Anrufliste</b>		Extra Ein-/Ausschalt-Taste	•
Entgangene Anrufe	20	Taschenrechner	•
Angenommene Anrufe	20	Ausschalten nicht gewünschter Funktionen	•
Gewählte Nummern	20	<b>Maße/Gewicht/Laden</b>	
Datum&Zeit-Stempel	•	Größe (LxBxH in mm)	125*52*15
Eintrag direkt anrufen	•	Gewicht (g)	99
Eintrag Im Telefonbuch speichern	•	Einfacher Kontakt für Ladestecker	•
<b>SMS</b>		Lade-Kontakte für Ladestation	•
SMS-Funktion		<b>Betriebszeiten</b>	
SMS-Funktion ausschalten	Senden & Empfangen	Stand-By-Zeit (h)	280
Beinhaltete Telefonnummer wählen	•	Gesprächszeit (min)	180
Beinhaltete Telefonnummer speichern	•	<b>Stromversorgung</b>	
Weiterleiten	•	Akku	850mAh Li-ion
SMS-Absender direkt anrufen	•	Netzteil	100-240V AC 50-60Hz 50mA / 5V DC 650mA
Einzelne SMS löschen	•	GSM 900/1800/1900	•

Doro kann nicht für fehlerhafte oder fehlende Inhalte verantwortlich gemacht werden. Änderungen zu den Angaben ohne Ankündigung vorbehalten.